




Alterar IP de LAN

DIR-890L

Visão traseira



Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador

Passo 1


Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço

<http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>




ou



Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Conectar](#).



The image shows a login interface for an administrator. It features a light gray rounded rectangular box. Inside the box, the text "Senha do administrador:" is centered at the top. Below this text is a horizontal rectangular input field with a thin blue border. At the bottom of the box, centered, is a teal-colored button with the white text "Conectar".

Passo 4

Clique na aba [Configurações e Rede \(LAN\)](#).

The screenshot shows the D-Link web interface for a DIR-890L router. At the top left is the D-Link logo and model information: DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta. The navigation bar includes buttons for 'Principal', 'Configurações', 'Recursos Avançados', and 'Gerenciamento'. The main content area features a green circle and the text 'Internet conectada' with a subtext 'Clique em qualquer item no diagrama para mais informações'. Below this is a network diagram showing 'Internet (WAN)' connected to the router with a green checkmark. A context menu is open over the router icon, listing options: 'Passo a Passo', 'Internet (WAN)', 'Wireless (Wi-Fi)', 'Rede (LAN)' (highlighted in blue), 'SharePort', and 'mydlink'. To the right of the router, there are two status indicators: 'Clientes conectados: 1' with a Wi-Fi icon and 'Dispositivo USB' with a USB icon.

Internet (WAN)

Passo 5

Altere o endereço do roteador de acordo com a sua necessidade.

Endereço IP da LAN:

Máscara de sub-rede:

Link de gerenciamento: http:// .local/

Nome do domínio local:

Habilitar DNS Relay: **Habilitado**

- No campo **Endereço IP da LAN** digite o IP desejado.
- **Máscara de sub-rede**: Digite a máscara correspondente ao IP.

Passo 6

Clique em **Salvar** e aguarde a configuração ser salva.

